



Accucare BW 35/ 24 Volt (Batteriewächter)

Art.-Nr. H10 124 0035 00

Zwischenschaltgerät zur automatischen Abschaltung der Verbraucher bei Tiefentladung der Batterie. Empfindliche Geräte werden hierbei vor Unterspannung geschützt. Kurzzeitiges Freischalten des Verbraucherausganges nach der Abschaltung ist für kurzen Verbraucherbetrieb mit der "NOT-EIN"-Funktion möglich.

Technische Daten:

Abm. / Gew.: L98 x B88 x H44mm
140g

Betriebsspannung: 20 - 30 Volt
Schaltstrom: max. 35 Ampere
(mit bistabilem Relais)

Stromaufnahme: 1,8 mA von der Batterie
für die Elektronik

Schaltsschwellen: AUS bei 21,6 Volt (verzögert 3 Min.)
EIN bei 25,0 Volt
NOT-EIN für 3 Min.

Ausstattung: ● Anschluß für externen NOT-EIN-Taster
● Käfigzugklemmen für Ein- und Ausgänge

Beipack: ○ Befestigungsschrauben
○ Betriebsanleitung